

江苏集萃智能集成电路设计技术研究所有限公司  
Jiangsu JITRI Intelligent Integrated Circuit Design Technology Co., Ltd.



# JS3091 芯片

## 300-480MHz 00K 接收器规格书

## 修改记录

日期	版本	描述	作者
20210728	V1.0	初始版本	谢宏杰
20211022	V1.1	更新运行温度范围和灵敏度的参数	谢宏杰
20220803	V1.2	增加 AGC 电容与启动时间的详细描述	谢宏杰

### 注意:

版权所有——江苏集萃智能集成电路设计技术研究所有限公司（JSIC）。

本规格书版权属 JSIC 所有,任何未经授权对本规格书进行修改、复印、印刷、出版发行的行为,都将被视为是对 JSIC 版权的侵害,JSIC 保留对此行为诉诸法律的权力。

JSIC 拥有对该文档进行修正、修改、完善、优化以及其他任何更改的权力,有权在未进行任何通知的情况下终止任何产品的生产或优化。建议您在阅读本手册前或最终设计前从 JSIC 获取本手册的最新版本。

## 目 录

1	概述 .....	3
2	主要特性 .....	3
3	应用领域 .....	3
4	封装类型 .....	3
5	功能描述 .....	4
5.1	接收机 .....	4
5.2	晶体振荡器 .....	4
5.3	自动增益控制 .....	4
5.4	解调器 .....	4
6	I/O 定义及管脚配置 .....	5
7	电气特性 .....	6
7.1	最大绝对条件 .....	6
7.2	推荐正常工作条件 .....	6
7.3	接收器射频和中频参数 .....	6
7.4	电源功耗和启动时间 .....	7
7.5	晶振 .....	7
8	典型应用 .....	8
9	封装尺寸 .....	9

## 图 目 录

图 1 JS3091 封装示意图 .....	3
图 2 JS3091 管脚排列图 .....	5
图 3 JS3091-433M 典型应用原理图 .....	8
图 4 JS3091-315M 典型应用原理图 .....	8
图 5 SOP8 封装尺寸图 .....	9

## 表 目 录

表 1 JS3091 管脚描述 .....	5
表 2 推荐运行条件 .....	6
表 3 接收器射频和中频参数 .....	6
表 4 电源功耗和启动时间 .....	7
表 5 晶振规格 .....	7
表 6 SOP8 封装尺寸 .....	9

## 1 概述

JS3091 是一款低功耗、高性能、即插即用型 OOK 射频接收器，该芯片具有 2.5V - 5.5V 较宽的输入电压范围，灵敏度高达-112dBm，工作频段为 300 - 480 MHz，支持 1 - 5 Kbps 的数据率传输。采用 SOP-8 封装类型，应用时仅需天线端阻抗匹配网络、VDD 退耦电容、CTH 和 AGC 滤波电容，VDD 电路上无需增加防过冲电阻，从而降低应用成本。

## 2 主要特性

- 频率范围： 300 - 480 MHz
- 接收灵敏度： -112 dBm (1 Kbps)
- 数据率范围： 1 - 5 Kbps
- 电压范围： 2.5V - 5.5V
- 低功耗： 5.3 mA @ 3.3V (315 MHz)
- SOP8 封装

## 3 应用领域

- 远程控制系统
- 遥控报警器
- 无线照明控制系统
- 遥控门禁系统

## 4 封装类型

JS3091 芯片采用 SOP-8 封装，如下图：




图 1 JS3091 封装示意图

## 5 功能描述

JS3091 由以下几个电路组成: 低噪声放大器, 混频器, 镜像抑制带通滤波器, 中频放大器, 峰值检测器, 低通滤波器, 自动增益控制, 数据输出比较器, 晶体振荡器电路, 锁相环电路, 电压参考和偏置电路, 以及逻辑控制电路, 是一款数模混合设计的一体化接收机。

### 5.1 接收机

射频输入信号通过天线和匹配网络电路进入低噪声放大器。低噪声放大器将输出信号与本地振荡器信号送入混频器进行下变频混频操作, 镜像抑制带通滤波器进行滤波处理, 抑制混频镜像, 中频放大器将信号进行多级放大后, 完成射频信号至中频信号下变频操作。

### 5.2 晶体振荡器

JS3091 采用负阻型晶体振荡电路, 将外部负载电容置于芯片内部。只需要外接合适的晶体振荡器即可提供准确的参考时钟。在 300 - 480 MHz 免费频段内的任何频点, 实际工作频点与晶振频率的计算公式如下:

$$F_{\text{XTAL}} = \frac{13.52127}{433.92} F_{\text{RF}}$$

根据上述公式可以算出, 当用户希望 JS3091 工作在 315 MHz 时, 所需晶体频率为 9.81563 MHz。

需要注意的是, 由于不同封装规格的晶体存在着寄生电容差异, 请用户选用晶体时注意评估, 避免由于晶体震荡频率偏离目标值过大而引起接收机性能降低。

### 5.3 自动增益控制

自动增益控制电路监测低通滤波器输出的包络信号幅度, 通过调节低噪声放大器和中频运算放大器的增益, 获得稳定的系统增益线性度和高性能的灵敏度。CAGC 管脚为接收链路自动增益控制端口, 外接滤波电容, 滤波电容的取值会影响芯片启动时间, 且成正比关系。举例: 在交流转直流的工作环境下, 建议选大一点的电容值; 同理, 稳定的直流供电场合下, 可以选择略小一点的滤波电容。

### 5.4 解调器

中频信号经过峰值检测器和低通滤波器之后完成调制信号的包络解调, 剪波电平电路外接合适的数据滤波电容 (CTH) 将解调出的包络信号变为稳定的包络中间电平信号, 再与包络信号进行比较而输出准确的解调数据, 完成解码功能。

## 6 I/O 定义及管脚配置

JS3091 芯片是 SOP-8 封装, 管脚定义分别如下图所示:




图 2 JS3091 管脚排列图

引脚号	引脚名称	I/O	引脚描述
1	RFIN	I	天线脚, 射频信号输入, 需外接匹配网络
2	GND	I	地输入
3	VDD	I	2.5 – 5.5 V电源输入
4	SHUT	I	关断控制管脚: 接高电平进入关断模式, 接低电平进入工作模式
5	DOUT	O	数据输出
6	CTH	I	外接滤波电容, 产生数据比较器的剪波电平
7	CAGC	I	自动增益控制管脚, 外接滤波电容
8	XOSC	I	晶体振荡器输入管脚, 外接晶体或者参考时钟

表 1 JS3091 管脚描述